


a = 14,5 mm bei Kabelnenn-Ø 3 bis 9 mm  
 a = 16,5 mm bei Kabelnenn-Ø 11 mm



zusätzliche Kabelzugentlastung auf Anfrage

**Innenleiter - Lötanschluss**  
**Außenleiter - Klemmanschluss**

Weitere Ausführungen: siehe Seite „Ausführungsvarianten“

Kabel-nenn-Ø	Kabel-gruppe*	Referenzkabel*	Sachnummer	Montage-anleitung
3	1, 2	RG-174; RG-179B	1-1177-2100	12
4	3, 4	RG-122; RG-195	1-1178-2100	
5	5, 64	---	1-1179-2100	1
	19, 42	0.6/2.8AF <i>Draka</i>	1-1192-2100	
6	8	RG-62	1-1180-2100	9
	23	0.6/3.7 <i>Draka</i> ; RG-59	1-1187-2100	
	50	0.8/3.7AF <i>Draka</i>	1-1196-2100	
7	11, 51	0.8/4.9D; 1.0/4.8AF <i>Draka</i>	1-1181-2100	1
9	12, 13	1.0/6.6; RG-6A	1-1182-2100	
	52	1.4/6.6AF <i>Draka</i>	1-4063-2100	2
11	28	RG-11A	1-2240-2100	
	29	RG-13A	1-2241-2100	
	36	1.0/6.6D/10	1-2630-2100	

\* siehe *Kabeltabelle Koaxialkabel*