

Anpressgesenk für Anpresszange DH12

90-1358-1100 Anpressgesenk mit 5 Nestern	SW*	1.2		90-1372-1100 Anpressgesenk mit 5 Nestern	SW*	1.2	
	(Hex)	3.3			1.7		
		4.5			3.3		
		5.4			4.5		
		6.5			5.4		
90-1359-1100 Anpressgesenk mit 3 Nestern	SW*	1.7		90-1373-1100 Anpressgesenk mit 4 Nestern	SW*	1.7	
	(Hex)	7.6			(Hex)	6.5	
		9.7				8.2	
90-1360-1100 Anpressgesenk mit 2 Nestern	SW*	1.7		90-1374-1100 Anpressgesenk mit 4 Nestern	SW*	1.7	
	(Hex)	10.9			(Hex)	2.9	
90-1406-1100 Anpressgesenk mit 4 Nestern	SW*	1.7		90-1448-1100 Anpressgesenk mit 2 Nestern	SW*	2.9	
	(Hex)	2.9			(Hex)	7.6	
		9.7					
		10.9					

Crimpbreite:
 Innenleiter 2.5 mm / Außenleiter 13 mm

Crimpbreite:
 Innenleiter 2.5 mm / Außenleiter 10 mm

Verwendung mit Anpresszange (DH12)
 Sach-Nr. 90-1356-1000



Zubehör (gesondert zu bestellen): Aufweidorn zum Aufweiten des Abschirmgeflecht der Kabel

Kabel-Ø	Schlüsselweite (Hex)	Sachnummer	
		Crimpbreite Außenleiter = 13	Crimpbreite Außenleiter = 10
3	1.2 / 3.3	90-1358-1100	90-1372-1100
4	1.2 / 4.5		
	1.7 / 4.5		
5	1.2 / 5.4	90-1358-1100	90-1372-1100
	1.7 / 5.4	-	
6	1.2 / 6.5	90-1358-1100	90-1373-1100
	1.7 / 6.5	-	
7	1.7 / 7.6	90-1359-1100	90-1448-1100
	2.9 / 7.6	-	90-1373-1100
8	1.7 / 8.2	-	90-1373-1100
	1.2 / 9.7**	90-1358-1100 + 90-1359-1100	90-1372-1100 + 90-1374-1100
9	1.7 / 9.7	90-1359-1100; 90-1406-1100	90-1374-1100
	1.2 / 10.9**	90-1358-1100 + 90-1360-1100	90-1372-1100 + 90-1374-1100
11	1.7 / 10.9	90-1360-1100; 90-1406-1100	90-1374-1100
	2.9 / 10.9	90-1406-1100	

* Schlüsselweite

** Für diese Schlüsselweiten (Hex-Crimpmaß) benötigt man zwei Anpressgesenke.

Die angegebenen Daten dienen allein der Produktbeschreibung und sind nicht als zugesicherte Eigenschaften im Rechtssinne aufzufassen. Konstruktionsänderung, Liefermöglichkeiten und Irrtum vorbehalten.

DAMAR & HAGEN

Made
 in
 Germany