


a = 14,5 mm bei Kabelnenn-Ø 3 bis 9 mm
a = 16,5 mm bei Kabelnenn-Ø 11 mm



Innenleiter - Lötanschluss
Außenleiter - Klemmanschluss



Zusätzliche
Kabelzugentlastung
auf Anfrage
¹Gesamtlänge mit
Kabelzugentlastung

Weitere Ausführungen: siehe Seite „Ausführungsvarianten“

Kabelnenn-Ø	Kabelgruppe*	Referenzkabel 50 Ohm*	Sonstige Kabel (Referenzmaße)**	Sachnummer	Montageanleitung
2	46	RG-178; RG-196	0,4 / 1,6 / 1,8	1-4086-2200	25
3	1	RG-174; RG-188; RG-316	0,6 / 1,6 / 3,0	1-1000-2200	12
	2		0,4 / 1,6 / 3,0		
4	3	RG-122	0,8 / 2,5 / 4,0	1-1001-2200	
	4		0,4 / 2,5 / 4,0		
5	5	RG-55; RG-58; RG-141; RG-142; RG-303, Aircell 5	1,0 / 3,0 / 5,0	1-1002-2200	1
	64	RG-223	1,0 / 3,0 / 5,5		
	19		0,6 / 3,0 / 5,0	1-1397-2200	
	42		0,6 / 3,0 / 4,3		
6	23		0,6 / 3,7 / 6,0	1-1456-2200	
	50		0,8 / 3,7 / 6,0	1-1398-2200	
7	22	RG-304	1,4 / 5,0 / 7,0	1-1399-2200	
	11		0,8 / 4,8 / 7,0	1-1004-2200	
	51		1,0 / 4,8 / 7,0		
8	12		0,8 / 4,8 / 8,0	1-1005-2200	2
9	13		1,0 / 6,6 / 9,0	1-1400-2200	
	52		1,4 / 6,4 / 9,0		
11	27	RG-8; RG-9; RG-115; RG-165; RG-213; RG-214; RG-225	2,3 / 7,2 / 10,5	1-2150-2200	
	28		1,2 / 7,2 / 10,5	1-2151-2200	
	29		0,8 / 7,2 / 10,5	1-2152-2200	

* siehe *Kabeltabelle Koaxialkabel*

** Innenleiter / Dielektrikum / Kabelmantel; weitere Maße: siehe *Kabelgruppen-Finder*

Die angegebenen Daten dienen allein der Produktbeschreibung und sind nicht als zugesicherte Eigenschaften im Rechtssinne aufzufassen. Konstruktionsänderung, Liefermöglichkeiten und Irrtum vorbehalten.