



Crimpanschluss

Zubehör (gesondert zu bestellen): Knickschutztüllen



Weitere Ausführungen: siehe Seite „Ausführungsvarianten“

Kabel-Ø	Kabelgruppe*	Referenzkabel 50 Ohm*	HEX***	Sachnummer	Montageanleitung
3	1	RG-174; RG-188A; RG-316	1,2/3,3	1-2814-2400	7
	2	RG-178A		1-2815-2400	
4	3	RG-122	1,7/4,5	1-2816-2400	
	4	0,4/2,5/4,0**		1-2817-2400	
5	5	RG-55; RG-58; RG-141; RG-142; RG-303; Aircell 5; HF 195 PVC Siva	1,7/5,4	1-2818-2400	
	19	0,6/3,0/5,0**		1-2820-2400	
6	23	0,6/3,7/6,0**	1,7/6,5	1-2821-2400	
7	11	0,8/4,8/7,0**	1,7/7,6	1-2826-2400	
	22	RG-304		1-2825-2400	
	58	1,2/4,8/7,0**		1-2824-2400	
8	12	0,8/4,8/8,0**	1,7/8,2	1-2827-2400	
9	13	1,0/6,6/9,0**	1,7/9,7	1-2828-2400	
11	27	RG-8A; RG-9B; RG-115A; RG-165; RG-213; RG-214; RG-225	2,9/10,9	1-2830-2400	
	28	1,2/7,2/10,5**	1,7/10,9	1-2831-2400	
	29	0,8/7,2/10,5**		1-2832-2400	
	68	2,7/7,3AF; H1001 Belden; LMR-400; H2000 Flex; HF 400 PE Siva; HF 400 All-PE Siva; Aircom Premium	2,9/10,9	1-5192-2400	
	95	HyperFlex 10; HF 400 UF-PVC Siva; Ecoflex 10		1-8764-2400	

* siehe *Kabeltabelle Koaxialkabel*

** Beispiel-Kabelmaße (Innenleiter / Dielektrikum / Kabelmantel); weitere Maße: siehe *Kabelgruppen-Finder*

*** Hexmaße für Anpressgesenke

Die angegebenen Daten dienen allein der Produktbeschreibung und sind nicht als zugesicherte Eigenschaften im Rechtssinne aufzufassen. Konstruktionsänderung, Liefermöglichkeiten und Irrtum vorbehalten.