



Crimpanschluss

Zubehör (gesondert zu bestellen): Knickschutzfüllen

Weitere Ausführungen: siehe Seite „Ausführungsvarianten“

Kabel-Ø	Kabelgruppe*	Referenzkabel 50 Ohm*	HEX***	Sachnummer	Montageanleitung
3	1	RG-174; RG-188A; RG-316	1,2/3,3	1-2841-2401	7
	2	RG-178A		1-2842-2401	
4	3	RG-122	1,7/4,5	1-2843-2401	
	4	0,4/2,5/4,0**		1-2844-2401	
5	5	RG-55; RG-58; RG-141; RG-142; RG-303; Aircell 5; HF 195 PVC Siva	1,7/5,4	1-2845-2401	
	19	0,6/3,0/5,0**		1-2847-2401	
6	23	0,6/3,7/6,0**	1,7/6,5	1-2848-2401	
7	11	0,8/4,8/7,0**	1,7/7,6	1-2853-2401	
	22	RG-304		1-2852-2401	
	58	1,2/4,8/7,0**		1-2851-2401	
8	12	0,8/4,8/8,0**	1,7/8,2	1-2854-2401	
9	13	1,0/6,6/9,0**	1,7/9,7	1-2855-2401	
11	27	RG-8A; RG-9B; RG-115A; RG-165; RG-213; RG-214; RG-225	2,9/10,9	1-2857-2401	
	28	1,2/7,2/10,5**	1,7/10,9	1-2858-2401	
	29	0,8/7,2/10,5**		1-2859-2401	

* siehe *Kabeltabelle Koaxialkabel*

** Beispiel-Kabelmaße (Innenleiter / Dielektrikum / Kabelmantel); weitere Maße: siehe Kabelgruppen-Finder

*** Hexmaße für Anpressgesenke

Die angegebenen Daten dienen allein der Produktbeschreibung und sind nicht als zugesicherte Eigenschaften im Rechtssinne aufzufassen. Konstruktionsänderung, Liefermöglichkeiten und Irrtum vorbehalten.