


Kabelstecker mit Knickschutzülle



Kabelstecker mit Kupplungsstülle

Crimpschluss



Kabelstecker mit Kupplungsstülle für Komfortables Kuppeln

Zubehör (gesondert zu bestellen): Knickschutzüllen
Kupplungsstüllen für Kabel-Ø 5 mm

Weitere Ausführungen: siehe Seite „Ausführungsvarianten“



Kabel-Ø	Kabelgruppe*	Referenzkabel 50 Ohm*	Hex***	Sachnummer	Montageanleitung
2	46	RG-178B; RG-196A		1-3707-2200	23
3	1	RG-174; RG-188A; RG-316	1,2/3,3	1-1006-2200	7
	2	RG-178A		1-1007-2200	
4	3	RG-122	1,7/4,5	1-1008-2200	
	4	0,4/2,5/4,0**		1-1009-2200	
5	5	RG-55; RG-58; RG-141; RG-142; RG-303; HF 195 PVC Siva	1,7/5,4	1-1010-2200	
	19	0,6/3,0/5,0**		1-1012-2200	
	42	0,6/3,0/4,3**		1-5121-2200	
	64	RG-223		1-5055-2200	
6	102	Aircell 5		1-9013-2200	
	23	0,6/3,7/6,0**	1,7/6,5	1-1013-2200	
	50	0,8/3,7/6,0**		1-1014-2200	
7	72	1,35L/3,6AF Draka; 1,4L/3,7/5,5 Alcatel; HF 240 ZH Siva		1-6110-2200	
	11	0,8/4,8/7,0**	1,7/7,6	1-1016-2200	
	22	RG-304		1-1450-2200	
	51	1,0/4,8/7,0**		1-4078-2200	
	58	1,2/4,8/7,0**		1-1015-2200	
8	78	1,9L/4,9CuF/7,3; Highflexx 7	2,9/7,6	1-8687-2200	
	89	Aircell 7		1-8456-2200	
8	12	0,8/4,8/8,0**	1,7/8,2	1-1017-2200	
9	13	1,0/6,6/9,0**	1,7/9,7	1-1018-2200	
	52	1,4/6,4/9,0**		1-5131-2200	
11	27	RG-8A; RG-9B; RG-115A; RG-165; RG-213; RG-214; RG-225	2,9/10,9	1-2153-2200	
	28	1,2/7,2/10,5**	1,7/10,9	1-2154-2200	
	29	0,8/7,2/10,5**		1-2155-2200	
	68	2,7/7,3AF; H1001 Belden; LMR-400; H2000 Flex; HF 400 PE Siva; HF 400 All-PE Siva; Aircom Premium	2,9/10,9	1-7005-2200	
	95	HyperFlex 10; HF 400 UF-PVC Siva; Ecoflex 10		1-8678-2200	

* siehe *Kabeltabelle Koaxialkabel*

** Beispiel-Kabelmaße (Innenleiter / Dielektrikum / Kabelmantel); weitere Maße: siehe *Kabelgruppen-Finder*

*** Hexmaße für Anpressgesenke

Die angegebenen Daten dienen allein der Produktbeschreibung und sind nicht als zugesicherte Eigenschaften im Rechtssinne aufzufassen. Konstruktionsänderung, Liefermöglichkeiten und Irrtum vorbehalten.